

HT 2003/2 K und Vergleichstypen

 HT2003/2 K	11	12	9	7	I	Z	C		
Siedle HT111-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT311-0... ¹⁾	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT351-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT401a-01 ²⁾	11	12	9	7	I		C		
Siedle HT411-02... ¹⁾	11	12	9	7	I	3	8		
Siedle HT511-01... ²⁾	11	12	9	7	I	3	C		
Siedle HT611-01... ²⁾	11	12	9	7	I	3	C	6.1	
Siedle HTA711-... ²⁾	11	12	9	7	I		C	6.1	10
Siedle LN7145	11	12	9	7	2	3	8		
Siedle LN7150	11	12	9	7	2	3	8		
Grothe Nr.223/323 ³⁾	T	M	0	S	1				
Seko 603/1	2	1	0	6	T1				
Seko Sprint600	2	1	3	6	T				

Sind in der Anlage zwei getrennte Nullleiter (9 und 8) vorhanden, so muss beim HT 2003/2 K die Klemme 9 und C getrennt aufgelegt werden.

Das Haustelefon HT2003/2 K kann nicht als Ersatz für Sprechstellen anderer Hersteller mit Gongruf und Mithörsperre verwendet werden.

¹⁾Nicht möglich bei Siedle-Türstation TLE521-0

²⁾Nicht möglich bei 2 + n-Anlage. Als Vergleichstyp bei 2 + n-Anlagen kann das STR Haustelefon HT 2001/2 verwendet werden

³⁾Bei Grothe-Anlagen muss grundsätzlich das Haustelefon HT 2003/2 KC verwendet werden