


Elektronisches- Schlüssel- Modul ESM

Artikel-Nr.: 13502



Merkmale

- bis zu 125 Schlüssel programmierbar
- einstellbare Schaltdauer (1,5s oder 4,5s)
- manipulationssicher
- potentialfreier Kontakt an der Auswerteinheit (ECB)
- Schaltausgang 12V/1A max. an der Auswerteinheit
- geeignet für den Einbau in Varoflex- UP/AP Türstationen



alte Ausführung



neue Ausführung


Programmierung der elektronischen Schlüssel

- Jumper (rot) links neben dem Dipschalter entfernen
- Programmiertaste (P) an der Auswerteinheit (ECB) zweimal kurz hintereinander drücken-> Programmiermodus wird durch das dauerhafte Leuchten der roten LED angezeigt
- Dipschalter 2 auf "ON" schalten und Schlüssel nacheinander senkrecht vor das Schlüsselmodul halten (Abstand ca. 1cm)
Es sollte ein zeitlicher Abstand zwischen zwei Schlüsseln von ca. 3s eingehalten werden
Das Speichern eines Schlüssels wird mit einem kurzen Piepton und auslösen des Relais bestätigt
- Durch einmaliges Drücken der Programmiertaste kehrt die Anlage in den Betriebsmodus zurück (LED blinkt langsam)
- Jumper wieder aufstecken (Programmiersperre)

Mit dem Dipschalter 1 kann die Schaltdauer zwischen 1,5s (OFF) und 4,5s (ON) umgeschaltet werden. Standardmäßig sind die Dipschalter 2,3 und 4 ausgeschaltet


Löschen aller Codes aus dem Speicher

- Jumper links neben dem Dipschalter entfernen
- Dipschalter 3 und 4 auf "ON" schalten
- Programmiertaste (P) ca. 5s gedrückt halten (solange, bis die LED wieder anfängt zu blinken)
- Dipschalter 3 und 4 wieder nach unten auf "OFF" schalten, Jumper wieder aufstecken



Jumper

Elektrischer Anschluss



Elektrischer Anschluss

