



## Fingerprintmodul FPM 1,2 oder 3

Artikel-Nr.: 13031(FPM1), 13032 (FPM2), 13033 (FPM4)



### Technische Daten

Spannungsversorgung:	8-24VDC
Anzahl potentialfreier Relais:	1,2 oder 4
Schaltleistung Relais:	42VDC/ 2A
Temperaturbereich:	-20 bis +70°C
Teilungseinheiten (TE):	5
Speicher:	99 Finger
Anwendung:	für Varoflex oder als Hinterbauversion

### Einsatzmöglichkeiten

Der Fingerscanner dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren sowie Garagentoren. Das Set besteht aus dem eigentlichen Fingerscanner und der Steuereinheit, die für die Hutschienenmontage im Schaltschrank vorgesehen ist. Wahlweise gibt es die Steuereinheit mit 1, 2 oder 4 Schaltausgängen. Die Schaltzeit jedes einzelnen Relais ist von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Zudem kann optional ein Türöffnertaster angeschlossen werden. Pro Auswertereinheit kann nur 1 Fingerscanner betrieben werden.

### Elektrischer Anschluss

