



CCD-IR s/w- Kamera- Baustein Koax

Produktinformationen

Artikelnummer x

Beschreibung

für den Einbau in Briefkästen, Türstationen etc.

- schwarz/weiß- Bild
- mit IR-Beleuchtung, 6 Dioden
- CCD-Sensor, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- Objektiv 3,6 mm/92°, Auflösung 380 Linien
- horizontal schwenkbar +/- 5°
- braun Artikelnr. 50799, weiß Artikelnr. 50798

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgangssignal: 1 V_{ss}/75 Ω, CCD-IR-System
- Stromversorgung: 15-18 V DC / 150 mA
- Kamerabaustein zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen
- empfohlene Einbauhöhe: ca. 1,60m (Oberkante Kamera)

Maße

- benötigter Ausschnitt: B 68mm x H 63mm

Montagearten

Bausteine_Einbaumontage

Downloads

CCD-IR Kamera s/w für Außenstationen 0.25 MB

20.11.2019

<https://www.str-elektronik.de/katalog/product/ccd-ir-sw-kamera-baustein-koax/>