CCD-C-S Koax Farb- Kugelkamera schwenkbar

Produktinformationen

Artikelnummer 50792

Beschreibung

Schwenkbare Kamera für den Einbau in Briefkästen, Türstationen etc.

- Farbkamera, Koax-Technik
- CCD-Sensor, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
- Ausgangssignal 1 Vss/75 Ω
- Stromversorgung 12 V DC
- Maß B 73 x H 68 mm/Ausschnitt B 68 x H 63 mm
- benötigt Netzteil SNT12
- in folgenden Farben verfügbar: weiß, braun

Das System

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Bildaufnahme: CCD- Sensor
- Festobjektiv: 2,5mm/ ca. 80°
- Temperaturbereich: ca. -10°C bis +50°C
- automatische Tag-/Nachtumschaltung
- horizontales und vertikales Schwenken
- Kamerabaustein zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen
- empfohlene Einbauhöhe: ca. 1,60m (Oberkante Kamera)

Maße

- benötigter Ausschnitt: B 68mm x H 63mm
- Tiefe: 70mm

Montagearten

Bausteine_Einbaumontage

Downloads

CCD-HS Kugelkamera-Baustein Koax 0.11 MB

30.04.2024
https://www.str-elektronik.de/katalog