



# CCD-IR Color Kamera- Baustein Koax

## Produktinformationen

Artikelnummer x

### Beschreibung

für den Einbau in Briefkästen, Türstationen etc.

- Farbkamera
- mit IR-Beleuchtung, 6 Dioden
- CCD-Sensor, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
- Objektiv 4mm/80°, Auflösung 380 Linien
- horizontal schwenkbar +/- 5°
- braun Artikelnr. 51793, weiß Artikelnr. 51797

### Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgangssignal: 1 Vss/75  $\Omega$ , CCD-IR-System
- Stromversorgung: 15-18 V DC / 150 mA
- Kamerabaustein zum Einbau in Türstationen, Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen
- empfohlene Einbauhöhe: ca. 1,60m (Oberkante Kamera)

Maße

- benötigter Ausschnitt: B 68mm x H 63mm

### Montagearten

Bausteine\_Einbaumontage

## Downloads

CCD-IR Kamera s/w für Außenstationen 0.25 MB

29.04.2024

<https://www.str-elektronik.de/katalog>